

	<b>RS</b>	<b>NET</b>	<b>IP</b>
<b>Контроллеры:</b>			
[RS] - Комендантъ SCM-RS485 (RS2)			
[NET] - Комендантъ SCM-NET (2) /SCM-NET (2) PRO			
[IP] - Комендантъ SCM-IP			
Протокол	RS485	TCPIP	TCPIP
Интерфейс подключения Ethernet		(+)	(+)
Интерфейс подключения USB	(+)		
Пользователей на контроллер (буфер кодов идентификации)	1536	1536 9557	100000
Возможное расширение буфера кодов идентификации			1млн
Скорость экспорта с учетом подтверждения доставки - пользователей в секунду	8	8	16
Буфер накопления событий (максимум)	6550	6550 39595	1млн
Скорость импорта с учетом подтверждения доставки - событий в секунду	10	10	160
Реле (для замков и/или сирены)	2	2	2
Кнопка (вход/выход)	2	2	2
Интерфейс для подключения идентификации (считывателей)	2	2	2
Протокол идентификации wiegand26 и touch memory (ds1990)	(+)	(+)	(+)
Выход управления внешним зуммером	2	2	2
Выход управления внешним светодиодом (красный/зеленый)	2	2	2
Вход дверного контакта или шлейф датчиков охранной сигнализации	2	2	2
Вход для системы пожарной сигнализации	1	1	1
Требования к питанию VDC	12	12	12
Потребляемый ток mA	80	160	160
Потребляемая мощность W	1	2	2
Размеры без корпуса (Д)мм	78	78	78

Размеры без корпуса (Ш)мм	75	75	75
Размеры без корпуса (В)мм	18	18	24
Графиков доступа (вход/выход)	126	126	1024
Календарь, часы реального времени	(+)	(+)	(+)
Календарь коротких дней, праздников и внеплановых дней	(+)	(+)	(+)
Счетчик количества человек в помещении	(+)	(+)	(+)
Групп пользователей	1	1	170
Счетчик количества человек в помещении по группам пользователей	1	1	170
Аппаратная поддержка срока действия карты	(+)	(+)	(+)
Регулировка времени открывания замка	(+)	(+)	(+)
Регулировка времени повторного считывания карты	(+)	(+)	(+)
Блокировка / разблокировка двери с ПК или считывателя	(+)	(+)	(+)
Режим: "ожидание" - работа по установленным графикам доступа	(+)	(+)	(+)
Режим: "открытие двери" - с ПК или по считыванию карты	(+)	(+)	(+)
Режим: "блокировка" - запрещен доступ всем пользователям, за исключением указанных	(+)	(+)	(+)
Режим: "разблокировка" - точка доступа разблокирована	(+)	(+)	(+)
Режим: "пожарная разблокировка" - точка доступа разблокирована пожарной сигнализацией	(+)	(+)	(+)
Режим: "на охране" - включена охранная сигнализация, запрещен доступ всем пользователям	(+)	(+)	(+)
Поддержка недельных графиков доступа (10 дней: 7 стандартных дней + короткие, праздничные, внеплановые дни (по календарю))	(+)	(+)	(+)
Поддержка периодических графиков доступа с переходом через праздники, максимальный период	10	10	1018

- дней			
Таблиц исключений для графиков доступа	8	8	
Ячеек (дней) для таблиц исключений графиков доступа	366	366	
Поддержка произвольных графиков доступа			(+)
График автоматической разблокировки	(+)	(+)	(+)
Контроль количества человек в помещении каждой из групп (минимум / максимум)	(+)	(+)	(+)
Запрет входа без руководителя	(+)	(+)	(+)
Доступ с подтверждением охраны	(+)	(+)	(+)
Контроль повторного входа или выхода (antipassback)	(+)	(+)	(+)
Локальный - аппаратный, глобальный - программный			
Лимит времени нахождения в помещении			(+)
Лимит количества посещений помещения			(+)
Режим охранной сигнализации	(+)	(+)	(+)
Постановка / снятие охраны с ПК, картой, по графику	(+)	(+)	(+)
Регулировка длительности звучания сирены и задержки срабатывания для зоны	(+)	(+)	(+)